



Multifunkční zařízení 7v1

(hodiny, datum, teplota, nabíječka
2xtelefon+hodinky+sluchátka+noční světlo)

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Obsah balení:

- Multifunkční zařízení
- Kabel 1m C to C
- Síťová nabíječka 30W
- Uživatelský manuál

Specifikace:

- Model: RYTO10
- Výkon nabíjecí plochy pro iPhone: 5 W / 7,5 W
- Výkon nabíjecí plochy pro Android: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Výkon nabíjecí plochy pro Apple Watch: 3 W
- Výkon nabíjecí plochy pro sluchátka: 5 W
- Vstup Type-C: 5V 3A / 9V 3,33A / 12V 2,5A
- Výstup Type-C: 5V 2A
- Výstup USB-A: 5V 2A
- Rozměry: 215 × 160 × 107 mm
- Hmotnost produktu: 515 g

Funkce:

- Bezdrátové nabíjení dvou mobilních telefonů
- Bezdrátové nabíjení hodinek Apple Watch
- Bezdrátové nabíjení sluchátek
- Dotykové tlačítko pro nastavení nočního světla
- Dotykové tlačítko pro nastavení jasu displeje
- Tlačítko C/F (Celsia/Fahrenheit)
- Tlačítko 12/24 (formát času)
- Tlačítko WEEK (nastavení dne v týdnu)
- Tlačítko HOUR (nastavení hodin)
- Tlačítko MIN (nastavení minut)
- Vstupní port Type-C
- Výstupní port Type-C
- Výstupní port USB-A

Uvedení do provozu:

- Připojte Type-C kabel do zařízení, port je označen **IN**, druhý konec kabelu připojte do síťové nabíječky.
- Zařízení je také vybaveno dvěma porty **OUT** (USB-A a Type-C), do kterých lze připojit kabel a využít je k napájení nebo k nabíjení dalších zařízení.

Popis produktu



1 – Nabíjecí plocha pro sluchátka

2 – Nabíjecí plocha pro telefon

3 – Dotykové tlačítko – nastavení jasu displeje

4 – Dotykové tlačítko – noční světlo

5 – Nabíjecí plocha pro telefon

6 – Nabíjecí plocha pro hodinky Apple Watch

7 – Displej – hodiny, den v týdnu, vnitřní teplota

Synchronizace času přes Bluetooth

Po zapnutí zařízení:

1. Otevřete nastavení telefonu → Bluetooth → Připojit nové zařízení → Vyberte zařízení s názvem "S1" a připojte se.
2. **Poznámka:** U telefonů Android je nutné povolit přístup zařízení k informacím, aby mohla správně fungovat synchronizace času.

Bezdrátové nabíjení

- Umístěte zařízení na správné místo podle obrázku.
- Během bezdrátového nabíjení se na displeji rozsvítí kontrolka nabíjení.

Noční světlo

- Kliknutím na dotykové tlačítko (4) změníte barvu nočního světla.
- Dlouhým stiskem nastavíte jas nočního světla.

Displej

- Kliknutím dotykového tlačítka (3) nastavíte jas displeje (100 % → 70 % → 35 % → 0 %).
- Zobrazená teplota vychází z okolní teploty vzduchu.

Ovládání zařízení

- **Tlačítko C/F:** Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita.
- **Tlačítko 12/24:** Přepínání mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času.
- **Tlačítko WEEK:**
 - Dlouhý stisk: Vstup do nastavení dne v týdnu.
 - Krátký stisk: Změna dne v týdnu.
 - Vybraný den 2x blikne a uloží se.
- **Tlačítko HOUR:**
 - Dlouhý stisk: Vstup do nastavení hodin.
 - Krátký stisk: Změna hodin.
 - Vybraná hodina 2x blikne a uloží se.
- **Tlačítko MIN:**
 - Dlouhý stisk: Vstup do nastavení minut.
 - Krátký stisk: Změna minut.
 - Vybraná minuta 2x blikne a uloží se.

KOMPATIBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Tento produkt podporuje rychlé bezdrátové nabíjení, které splňuje standard bezdrátového nabíjení Qi. Toto zařízení podporuje všechna zařízení splňující standard bezdrátového nabíjení Qi. Při použití adaptéru s výstupem 5V podporuje bezdrátové nabíjení o výkonu 5W. Při použití adaptéru splňujícího standardy QC2.0 a vyšší podporuje bezdrátové nabíjení o výkonu 10W. Podporuje ochranu proti přebíjení (9V) a ochranu proti přetížení (2A).

Bezpečnostní pokyny:

- Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění. Případné opravy svěřte odbornému servisu.
- Neumisťujte mezi vaše zařízení a bezdrátovou nabíjecí plochu kovové předměty, platební karty, magnety apod.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Povrch zařízení se při nabíjení zahřívá. Nepřikrývejte proto zařízení při používání.
- Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Uchovávejte produkt v suchu.
- Nevhazujte do ohně – hrozí riziko exploze.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí, ve kterém teplota dosahuje úroveň 45°C nebo víc.
- Nezasouvejte žádné předměty do portů zařízení.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl poškozen nebo podezřele zapáchá.
- Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem. Odpojte zařízení od přívodu elektrické energie před jakoukoli údržbou nebo čištěním.
- K čištění používejte pouze měkký, suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch produktu.



Recyklace: Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních (směsných) odpadů, ale vyhazují se do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho produktu. Tento návod k obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. Ak výrobok dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.

Obsah balenia:

- Multifunkčné zariadenie
- Kábel 1 m C na C
- Sieťová nabíjačka 30 W
- Používateľský manuál

Špecifikácie:

- Model: RYTO10
- Výkon nabíjacej plochy pre iPhone: 5 W / 7,5 W
- Výkon nabíjacej plochy pre Android: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Výkon nabíjacej plochy pre Apple Watch: 3 W
- Výkon nabíjacej plochy pre slúchadlá: 5 W
- Vstup Type-C: 5V 3A / 9V 3,33A / 12V 2,5A
- Výstup Type-C: 5V 2A
- Výstup USB-A: 5V 2A
- Rozmery: 215 × 160 × 107 mm
- Hmotnosť produktu: 515 g

Funkcie:

- Bezdrôtové nabíjanie dvoch mobilných telefónov
- Bezdrôtové nabíjanie hodínok Apple Watch
- Bezdrôtové nabíjanie slúchadiel
- Dotykové tlačidlo na nastavenie nočného svetla
- Dotykové tlačidlo na nastavenie jas displeja
- Tlačidlo C/F (Celzia/Fahrenheit)
- Tlačidlo 12/24 (formát času)
- Tlačidlo WEEK (nastavenie dňa v týždni)
- Tlačidlo HOUR (nastavenie hodín)
- Tlačidlo MIN (nastavenie minút)
- Vstupný port Type-C
- Výstupný port Type-C
- Výstupný port USB-A

Uvedenie do prevádzky:

- Pripojte kábel Type-C do zariadenia (port je označený ako IN), druhý koniec zapojte do sieťovej nabíjačky.
- Zariadenie je vybavené aj dvoma portmi OUT (USB-A a Type-C), do ktorých je možné pripojiť kábel a použiť ich na napájanie alebo nabíjanie ďalších zariadení.

Popis produktu



1 – Nabíjacia plocha pre slúchadlá

2 – Nabíjacia plocha pre telefón

3 – Dotykové tlačidlo – nastavenie jasu displeja

4 – Dotykové tlačidlo – nočné svetlo

5 – Nabíjacia plocha pre telefón

6 – Nabíjacia plocha pre hodinky Apple Watch

7 – Displej – hodiny, deň v týždni, vnútorná teplota

Synchronizácia času cez Bluetooth

Po zapnutí zariadenia:

1. Otvorte nastavenia telefónu → Bluetooth → Pripojiť nové zariadenie → Vyberte zariadenie s názvom "S1" a pripojte sa.
2. **Poznámka:** Pri telefónoch s Androidom je potrebné povoliť zariadeniu prístup k informáciám, aby mohla synchronizácia času správne fungovať.

Bezdrôtové nabíjanie

- Umiestnite zariadenie na správne miesto podľa obrázka.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa na displeji rozsvieti kontrolka nabíjania.

Nočné svetlo

- Krátkym dotykem tlačidla (4) zmeníte farbu nočného svetla.
- Dlhým stlačením nastavíte jas nočného svetla.

Displej

- Krátkym dotykem tlačidla (3) nastavíte jas displeja (100 % → 70 % → 35 % → 0 %).
- Zobrazená teplota vychádza z okolitej teploty vzduchu.

Ovládanie zariadenia

- **Tlačidlo C/F:** Prepnete medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.
- **Tlačidlo 12/24:** Prepnete medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátom času.
- **Tlačidlo WEEK:**
 - Dlhý stisk: Vstup do nastavenia dňa v týždni.
 - Krátky stisk: Zmena dňa v týždni.
 - Vybraný deň 2x blikne a uloží sa.
- **Tlačidlo HOUR:**
 - Dlhý stisk: Vstup do nastavenia hodín.
 - Krátky stisk: Zmena hodín.
 - Vybraná hodina 2x blikne a uloží sa.
- **Tlačidlo MIN:**
 - Dlhý stisk: Vstup do nastavenia minút.
 - Krátky stisk: Zmena minút.
 - Vybraná minúta 2x blikne a uloží sa.

KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA

Tento produkt podporuje rýchle bezdrôtové nabíjanie podľa štandardu Qi. Zariadenie je kompatibilné so všetkými zariadeniami podporujúcimi štandard Qi. Pri použití adaptéra s výstupom 5V podporuje bezdrôtové nabíjanie s výkonom 5 W. Pri použití adaptéra, ktorý spĺňa normy QC2.0 a vyššie, podporuje bezdrôtové nabíjanie s výkonom 10 W. Podporuje ochranu proti prebitiu (9V) a ochranu proti preťaženiu (2A).

Bezpečnostné pokyny:

- Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte žiadne zásahy do zariadenia. Neodborné úpravy môžu zariadenie poškodiť a spôsobiť vážne zranenia. Prípadné opravy zverte odbornému servisu.
- Neumiestňujte medzi zariadenie a bezdrôtovú nabíjaciu plochu kovové predmety, platobné karty, magnety a pod.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Povrch zariadenia sa počas nabíjania zohrieva. Pri používaní zariadenie nezakrývajte.
- Nevystavujte tento výrobok nadmernej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte v suchu.
- Nevhadzujte do ohňa – hrozí riziko výbuchu.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde teplota presahuje 45 °C.
- Nevkladajte žiadne predmety do portov zariadenia.
- Nepoužívajte produkt, ak je poškodený alebo vydáva podozrivý zápach.
- Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Na čistenie používajte len mäkkú, suchú a čistú handričku. Nepoužívajte drsné prostriedky ani chemické rozpúšťadlá (napr. riedidlá), pretože môžu poškodiť povrch produktu.



Recyklácia: Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových (zmesných) odpadov, ale vyhadzujú sa do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Prosím šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com